



Система Iridium OMEGA BASIC DUAL — защита прохода до 1.5 м между антеннами. Система состоит из 2-х независимых антенн TX — передатчика, RX — приемника. Корпус антенн выполнен из матового металлического профиля. Электроника имеет дополнительную функцию удаленной настройки через Wi-Fi.

Система выполнена только из европейских комплектующих. Гарантия на оборудование, предоставляемая производителем - 2 года, под крупные проекты согласовывается по каждому проекту отдельно. Наличие Декларации о соответствии Евразийского Экономического Союза.

Частота: 8,2 MHz

Габариты: 161,4 см (высота), 35,6 см (ширина), 4,5 см (толщина), пятка 9,8 см

Материал: металлический профиль

Цвет: серый/чёрный

Питание: 230V/50Hz.

Комплектация: система (IR-OMEGA-DUAL) - 1 шт., блок питания 18V/2,5A AC

Громкость сигнала: 100dB

Рабочая температура: от 0С до +40С **Вес:** RX — 10,45 кг, TX — 10,45 кг

Детекция:

Этикетка RF 4x4cm до 1.5м

Жесткий датчик до 1.8м

Дополнительная информация:

- рабочая частота 8.2 MHz
- возможность синхронизации неограниченного количества систем
- возможность размещения рекламных панелей
- простота и легкость при замене плат — платы блочного типа
- для настройки системы не требуется специального оборудования — все элементы настройки находятся на плате
- свето-звуковая сигнализация
- эргономичный, функциональный, ударопрочный корпус
- DSP процессор, система Smart Control, SMD технология
- цифровая обработка сигнала
- совместимость со всеми аксессуарами 8,2 MHz
- система работоспособна с RF деактиваторами различных производителей