



Система Iridium OMEGA BASIC DUAL — защита прохода до 1.5 м между антеннами. Система состоит из 2-х независимых антенн TX — передатчика, RX — приемника. Корпус антенн выполнен из матового металлического профиля. Электроника имеет дополнительную функцию удаленной настройки через Wi-Fi.

Система выполнена только из европейских комплектующих. Гарантия на оборудование, предоставляемая производителем - 3 года, под крупные проекты — до 5 лет. Наличие Декларации о соответствии Евразийского Экономического Союза.

**Частота:** 8,2 MHz

**Габариты:** 161,4 см (высота), 35,6 см (ширина), 4,5 см (толщина), пятка 9,8 см

**Материал:** металлический профиль

**Цвет:** серый/чёрный

**Питание:** 230V/50Hz.

**Комплектация:** система (IR-OMEGA-DUAL) - 1 шт., блок питания 18V/2,5A AC

**Громкость сигнала:** 100dB

**Рабочая температура:** от 0С до +40С **Вес:** RX — 10,45 кг, TX — 10,45 кг

### Детекция:

Этикетка RF 4x4cm до 1.5м

Жесткий датчик до 1.8м

### Дополнительная информация:

- рабочая частота 8.2 MHz
- возможность синхронизации неограниченного количества систем
- возможность размещения рекламных панелей
- простота и легкость при замене плат — платы блочного типа
- для настройки системы не требуется специального оборудования — все элементы настройки находятся на плате
- свето-звуковая сигнализация
- эргономичный, функциональный, ударопрочный корпус
- DSP процессор, система Smart Control, SMD технология
- цифровая обработка сигнала
- совместимость со всеми аксессуарами 8,2 MHz
- система работоспособна с RF деактиваторами различных производителей